

Villkor vid nyanslutning/ förändrad anslutning inom Norrtälje Energis elnätsområde

1 Detta omfattas av anslutningsavgiften

Följande utförs respektive bekostas av Nätägaren vid en normal nyanslutning enligt gällande prislista.

- Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats / entreprenadområde, tillstånd för gatuarbeten på allmän mark etc.
- Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling av elmätare. Max 40 meter kabel inom tomtmark.
- Upp till 40 meter kabelrör inom tomtmark för anslutningar 16-25A. Är ledningslängden längre kan merkostnader tillkomma.
- Uppsättning av en mätare per servis. Vid behov av flera mätare för direktmätning debiteras uppsättning av den första extra mätaren med 2 250 kr/st. Uppsättning av efterföljande extra mätare debiteras med 625 kr/st.
- Administration och beredning samt dokumentation.

För nyanslutning

– med servissäkkring max 25 A och som ligger över 1200 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller

– med servissäkkring 35 – 63 A och som ligger mer än 600 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller

– med servissäkkring över 63 A

gäller följande två stycken:

Vid kalkylen för anslutningsavgift inkluderas såväl kostnaden för anslutande servisleddning som hela eller delar av kostnaden för matande lågspänningsnät och nätstation, beroende på situationen. Avgörande är möjliga kostnadsdelningar med dels andra befintliga eller beställda anslutningar, dels nyanslutningar som förväntas tillkomma inom en nära framtid. Både kostnader för nya investeringar och för delar av redan gjorda investeringar inkluderas.

Om nyanslutningen kräver utbyggnad av det matande högspänningsnätet, kommer även kostnaden – eller en andel därav – att ingå i kalkylerunderlaget för anslutningsavgiften. Även andel i befintliga högspänningsnät kan inräknas i underlaget när kostnadsdelning görs med andra anslutningar.

2 Detta ingår inte i anslutningsavgiften

Följande utförs/beställs och bekostas av kunden:

- Schakt och återfyllning inom tomtmark och byggarbetsplats/ entreprenadområden. Hit räknas även skafsväg som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.
- Mätarskåp, mätartavla, serviscentral.
- Håltagning och kabelförläggning på eller inom byggnad samt tätning av hålen.
- Materiel för infästning och inkoppling av kabeln.

Anm: Vid jordbruksfastigheter och liknande avser tomtmark normalt enbart gårdspan, trädgårdsmark och liknande kring den byggnad som ansluts.

3 Avgiftstillägg

För följande fördyringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift, även när standardpris enligt punkt 1 tillämpas.

Påslaget görs i samband med offerten eller i efterhand:

- Kostnadsfördyring när kunden önskar
 - annan förläggningssväg eller anslutningspunkt än den som använts av Nätägaren,

- arbete under icke ordinarie arbetstid,
 - markarbete under tjalperiod (om detta inte ingår i nätägarens kalkyl),
 - anläggningsarbeten inom befintlig skafsväg utöver återställande till befintligt skick.
- Fördyringar för att kunden inte gjort sin del av arbetet (t.ex. felaktig kanalisering, håltagning, tätning etc. som exempelvis kan leda till bomkörningar eller extra arbete).

4 Avgift vid ökad kapacitet

Vid utökning av serviskapaciteten (från till exempel max 25 A till max 63 A) debiteras en kompletterande anslutningsavgift.

Denna avgift beräknas som Nätägarens kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Om anslutningen ligger högst 600 m från närmaste nätstation och den nya servissäkringen är högst 200 A, gäller dock att den kompletterande anslutningsavgiften ska vara

– minst skillnaden mellan standardpriset för den nya respektive den gamla kapaciteten (servissäkringen), och

– högst standardpriset för en nyanslutning med den nya serviskapaciteten.

I detta fall med kapacitetsökning ska med "närmaste nätstation" avses en station som inte enbart matar den anslutning som är aktuell för utökad kapacitet.

5 Återanslutning

För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas anslutningsavgiften som Nätägarens kalkylerade kostnader. Detta belopp gäller som anslutningsavgift när en befintlig servisleddning är intakt.

Säsongsvis in- och urkoppling är ej tillåten. Vid återanslutning inom ett år tillkommer kostnad för upplupna nätkostnader.

Om anläggningen varit bortkopplad i över tre månader krävs en ny färdigamölan från behörig installatör innan återinkoppling.

Återanslutning efter 10 år jämställs med nyanslutning.

6 Ändrat abonnemang

Kund som önskar öka eller minska abonnemangets storlek måste själv anlita och bekosta en behörig elinstallatör som ska meddela förändringen till Nätägaren (så kallad färdigamölan). Gäller det utökning av abonnemanget mellan olika säkringsområden (till exempel från max 25 A till max 63 A) ska elinstallatören dessutom först inhämta medgivande från Nätägaren (så kallad föranmälan).

Vid utökning av serviskapaciteten (från till exempel max 25 A till max 63 A) debiteras en kompletterande anslutningsavgift enligt punkt 4.

Återgång till tidigare högre abonnemang (utöver 16-25 A) tillåts utan kompletterande anslutningsavgift under följande förutsättningar

- att det ej gått mer än 10 år sedan det tidigare högre abonnemanget nyttjades

- att elnätets kapacitet fortfarande klarar belastningsökningen

Vid ändring där elmätare måste bytas tillkommer en avgift för uppsättning av första mätaren med 2 250 kr/st. Efterföljande extra mätare debiteras för uppsättning med 625 kr/st.

För ändring av befintlig servis från 1-fas till 3-fas, eller från luftledning till jordkabel, tas verklig kostnad ut men högst avgift enligt prislistan.

7 Uppdelning av abonnemang

En uppdelning av ett abonnemang till flera kan göras under följande förutsättningar:

- Abonnemangen finns på samma fastighet.
- En servis per huskropp.
- De tillkommande abonnemangen skall försörja på fastigheten redan befintliga byggnader.
- Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny servisleddning.
- Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring.
- Nätet är dimensionerat för det nya maximala Effektuttaget (det vill säga delas till exempel ett 35 A abonnemang upp till två stycken 16 A abonnemang skall nätet klara av att försörja två stycken 25 A abonnemang).

Vid uppdelning av ett abonnemang till flera än två abonnemang i ett och samma hus med en servis, sätts en lastbegränsande säkring på den inkommande servisen. Denna plomberas och skyltas med information om att Norrtälje Energi skall kontaktas om säkringen gått.

Avgift offereras motsvarande Norrtälje Energis kalkylerade kostnader för uppdelningen.

8 Serviscentral

Beroende på abonnemangets storlek krävs i enlighet med gällande föreskrifter olika typer av elmätning.

- 16 - 63 A – direktmätning
- Från 80 A - strömtransformatormätning

Varje anläggningsägare måste vid ändrad säkringsstorlek anpassa sin mätutrustning efter dessa krav (till exempel vid nedsäkring från 80 A till 63 A måste mätningcentralen byggas om till direktmätning).

9 Tillfällig anslutning, "Byggström"

Anmälan (Föranmälan Elinstallation) från elinstallatören behöver komma in till oss minst 10 arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.

Anslutning sker på en av Norrtälje Energi anvisad plats för byggcentral vid kabelskåp eller nätstation. Du som beställare ombesörjer själv ledningsdragning från anvisad plats.

I priset ingår in- och fränkoppling, montering och nedtagning av elmätare. Kund tillhandahåller en byggcentral/elskåp med fast ansluten kabel, max 10 m. I elskåpet ska det finnas plats för elmätare och den ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415, av elsäkerhetsskäl.

Om anslutning av skåpet inte kan göras på överenskommen tid p.g.a. att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling faktureras kunden en bomkörningsavgift på 2 000 kr exkl. moms.

Förutom för in- och urkoppling betalar du som elkund under den tillfälliga anslutningstiden nätavgift samt priset för den energi som används. Nätavgift och kostnad för använd energi faktureras separat. För att få uppgifter om dessa priser kan du kontakta kundservice.

Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/fränkoppling på ordinarie servis.

10 Övrigt

Parhus, kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus ansluts med en servis per "lägenhetsdel" och med anslutningsavgift enligt gällande prislista.

Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang med huvudsäkring 16, 20 eller 25 A anslutna med en gemensam servisleddning samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för kunder som uppfyller dessa villkor och normalt har en elanvändning på högst 8 000 kWh per år.

Förekommande avgifter ska betalas i förskott och återbetalning görs inte om ett abonnemang upphör eller ändras till att avse högspänning.

Förutom villkoren ovan gäller branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor. Dessa finns i sin helhet på vår hemsida www.norrtaljeenergi.se. Enligt ellagen utövar Energimarknadsinspektionen tillsyn över nättariffer med villkor.